



The Button FGPB-101-1 ZW5 – FGPB-101-8 ZW5

Wersje kolorystyczne:



Charakterystyka produktu:

FIBARO Button to kompaktowe, zasilane bateryjnie urządzenie kompatybilne ze standardem Z-Wave Plus. Pozwala na kontrolę innych urządzeń poprzez sieć Z-Wave oraz uruchamianie scen utworzonych w Systemie FIBARO. Za pomocą jednego do pięciu kliknięć lub przez przytrzymanie przycisku można wyzwać różne akcje, zdefiniowane przez użytkownika. W trybie paniki każde naciśnięcie przycisku skutkuje uruchomieniem Alarmu FIBARO. Dzięki małym wymiarom i bezprzewodowej komunikacji, FIBARO Button można zamontować w dowolnym miejscu, na każdej powierzchni i w dowolnej orientacji, np. obok łóżka lub pod blatem biurka.

Główne cechy:

- Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+,
- Urządzenie może być sterowane za pomocą FIBARO Home Center lub innego, dowolnego kontrolera sieci Z-Wave,
- W pełni bezprzewodowy – zasilanie bateryjne i komunikacja z wykorzystaniem protokołu Z-Wave,
- Można zainstalować w dowolnym miejscu,
- Niezwykle łatwa instalacja – położyć lub przyklej na wybranej powierzchni,
- Wiele wariantów kolorystycznych: biały, czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski, brązowy, pomarańczowy.



The Button FGPB-101-1 ZW5 — FGPB-101-8 ZW5

Dane techniczne:

- Typ baterii: ER14250 1/2AA 3.6V
- Czas pracy baterii: ok. 2 lat
(przy domyślnych ustawieniach i maksymalnie 10 naciśnięciach dziennie)
- Temperatura pracy: 0 - 40°C
- Zgodność z normami UE: EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
- Protokół radiowy: Z-Wave Plus
- Częstotliwość radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU; 908.4 lub 916.0 MHz US; 921.4 lub 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU;
- Zasięg: do 50 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach
(zależne od ukształtowania terenu i konstrukcji budynku)
- Wymiary (średnica x wysokość): 46 x 34 mm