

BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(4)

Rejestrator IP 16 kanałowy marki BCS Point. Przystosowany do współpracy z kamerami do 16 Mpx.

Indeks: 11824
GTIN13/EAN13: 5904890710962

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3718-bcs-p-nvr1602-a-4k-16p4-5904890710962.html>



Opis produktu

Rejestrator IP 16 kanałowy marki BCS Point. Przystosowany do współpracy z kamerami do 16 Mpx.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(4)
Linia produktowa	BCS POINT
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	2
Pojemność dysku	10 TB
ANR	Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia.
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx
Pasma wejściowe	320Mbps

Pasma wyjściowe	160Mbps
Rozdzielczość nagrywania	16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16 (3/4/5/7/9/10/12/16 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	8
Wyjście alarmowe	2
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	240W max 30W/port
Kanały PoE	16
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 20W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	380×322×53mm
Waga (bez dysków)	2.6 kg