BCS-MON7700B-S

Indeks: **11056** GTIN13/EAN13: 5904890705654
URL: https://bcs.pl/pl/wideomonitory/3266-bcs-mon7700b-s-5904890705654.html





- Wideomonitor głośnomówiący IP.
- Współpracuje z dowolnym switchem PoE w standardzie 802.3at/af/passive (zalecane switche BCS).
- Kompatybilność: wszystkie panele zewnętrzne BCS Line w technologii IP.

POLSKA MARKA

BCS LINE

Opis produktu

Wideomonitor IP - obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, pojemnościowy dotykowy ekran 7" TFT, rozdzielczość 1024*600, podgląd kamer IP BCS Line oraz Onvif, zasilanie 12VDC lub PoE 802.3 at/af/passive, max rozbudowa do 10 monitorów w jednym lokalu dla systemów jednorodzinnych i do 5 dla systemów wielorodzinnnych, wsparcie kodowania H.264, oraz H.265, wyjście przekaźnikowe NO, COM, gniazdo karty pamięci wbudowane w płytę główną (brak karty w komplecie).

BCS-MON7700B-S

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-MON7700B-S
Linia produktowa	BCS LINE
Kompresja wideo	H.264, H.265
Typ urządzenia	Wideomonitor
Programowanie	GUI + ConfigTool
Rodzaj systemu	IP
Wsparcie Onvif	Tak
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Podłączenie sieci	Ethernet 10/100 Mbps
Sposób montażu	Naścienny, biurkowy (niezbędny dodatkowy uchwyt)
Tryb pracy wideomonitora	Głośnomówiący
Rodzaj ekranu	dotykowy, pojemnościowy
Przekątna ekranu	7''
Rozdzielczość ekranu	1024x600
System operacyjny	Linux
Podgląd kamer CCTV IP	BCS Line/Point/View/Onvif
Max jakość strumienia dodatkowego kamery CCTV	720p
Ilość obsługiwanych kamer	32
Rodzaj zasilania wideomonitora	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Dodatkowe wyjście	Brak
Kolor monitora	Czarny
Wymiary monitora	189.6×134.6×26
Waga monitora (g)	340
Wbudowana karta pamięci	Nie, slot na kartę mSD (max 32GB)
Dodatkowe wejście	6x alarm IN (w tym przycisk dzwonka)
Wbudowany web server	Nie
Język menu	PL, ENG, IT, ESP, DE, PT, TR, CZ, SL, GRE, LT
Aplikacja mobilna	BCS Line
Rozbudowa	Jednorodzinne: 1x MON główny, 9x MON dodatkowy; Wielorodzinne: 1x MON główny, 4x MON dodatkowy
Wyjście przekaźnikowe	NO/COM

BCS-MON7700B-S

Akcesoria

BCS-MON-P-II



BCS-ZA1240

