

# JA-80BT Interfejs Bluetooth

**Interfejs JA-80BT Bluetooth** umożliwia bezprzewodowe połączenie między systemami alarmowi Jablotron serii JA-6X oraz JA-8X, a Twoim komputerem. Do komunikacji wykorzystywana jest technologia Bluetooth. Aby uzyskać połączenie, adapter należy wpiąć w linię cyfrową centrali za pośrednictwem złącza typu RJ(kabel łączący adapter z centralą jest w komplecie). Twój komputer powinien mieć niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie do komunikacji po przez Bluetooth.

## Podłączenie krok po kroku

1. Podłącz JA-80BT do linii cyfrowej centrali alarmowej. Przez pierwsze 15 sekund od podłączenia nastąpi aktywacja adaptera, będzie to sygnalizowane miganiem niebieskiej diody LED. Po tym czasie dioda powinna zgasnąć.
2. Włącz na swoim komputerze usługę Bluetooth i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Procedura dodawania urządzenia może różnić się w zależności od komputera.
3. Kiedy Twój Komputer wykryje nowe urządzenie, dodaj go do listy. Na obudowie JA-80BT znajduje się kod PIN, aby uzyskać połączenie należy go wprowadzić w oknie instalacyjnym.
4. Po uzyskaniu połączenia jeden z portów komputera przeznaczony jest do komunikacji zdalnej (np. com5). Jest on wówczas dedykowany do połączenia się z urządzeniem poprzez oprogramowanie Comlink lub Olink.
5. Po załączeniu oprogramowanie, Comlink/Olink sprawdza stan portów. Po znalezieniu właściwego rozpoczyna się komunikacja z JA-80T. Jest to sygnalizowane zapaleniem się na stałe niebieskiej diody na obudowie JA-80T.
6. Zamknięcie programu lub przejście w tryb „off line” kończy komunikację. Jest to sygnalizowane zgaśnięciem diody LED na obudowie JA-80T.

## Parametry techniczne

<i>Podłączenie</i>	<i>RJ-4</i>
<i>Zasilanie</i>	<i>z szyny cyfrowej</i>
<i>Zużycie energii (czuwanie /max.)</i>	<i>6 mA / 25 mA</i>
<i>Długość przewodu</i>	<i>1 m</i>
<i>Wbudowany dekoder</i>	<i>konwersja danych z JA-8x/6x przez Bluetooth</i>
<i>Oprogramowanie</i>	<i>ComLink/OLink</i>



Firma JABLOTRON ALARMS a.s. oświadcza niniejszym, że urządzenie JA-80BT zgodne jest z wymaganymi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Oryginał oceny zgodności znajduje się na stronie [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) – sekcja Materiały do pobrania.



**Uwaga:** Urządzenie nie zostało wyprodukowane z żadnych szkodliwych materiałów, jednak w przypadku zużycia zaleca się zwrócić go do punktu zakupu lub producenta.