



JA-157J Bezprzewodowy przycisk osobisty pomoc / napad

Przycisk napadowy JA-157J umożliwia zdalną aktywację alarmu w nagłym wypadku lub obsługę różnych urządzeń. Zwykle stosowany do wzywania pomocy.



Opis

Przycisk ma wiele zastosowań. Dzięki paskowi można go nosić na nadgarstku lub przy wykorzystaniu smyczy na szyi. Wykorzystując platformę montażową, można go też zamocować na dowolnej powierzchni. Niniejsze urządzenie jest zgodne z centralami alarmowymi JA-103K i JA-107K.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	bateria litowa typu CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
Żywotność baterii	około 3 lata (przy założeniu jednej aktywacji na dobę)
Zużycie prądu w trybie uśpienia	6 μ A
Maksymalne zużycie prądu	40 mA
Pasma komunikacji	868,1 MHz, protokół Jablotron
Maksymalna moc częstotliwości radiowej (ERP)	5 mW
Zasięg komunikacji	około 300 m (bez przeszkód)
Wymiary (bez akcesoriów)	41 x 41 x 13 mm
Waga (bez akcesoriów)	20 g
Klasyfikacja	klasa ochronności 2 / klasa środowiskowa II Wewnętrzne ogólne (zgodnie z normą EN 50131-1)
Środowisko pracy	wewnętrzne ogólne
Stopień ochrony	IP 65
Zakres temperatury roboczej	od -10°C do +40°C
Średnia wilgotność robocza	75 % wilg. wzgl., bez kondensacji
Można obsługiwać zgodnie z	ERC/REC 70-03

Organizacja certyfikująca

Trezor Test s.r.o. (nr 3025)

Zgodność z następującymi normami

ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2.