

# INT-RX-S

## EKSPANDER OBSŁUGI PILOTÓW 433 MHZ

Odbiornik pilotów 433 MHz pozwalający na wykorzystywanie pilotów zdalnego sterowania do sterowania systemem. Dzięki niemu, obsługa systemu alarmowego w domu może być tak prosta jak obsługa alarmu samochodowego.

- możliwość wykorzystania pilotów 433 MHz do obsługi central **INTEGRA i VERSA** oraz systemu **ACCO NET**
- pełna identyfikacja użytkownika pilota w systemie
- możliwość dowolnego przypisania funkcji do przycisków pilota
- współpraca z pilotami **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300**
- niewielka obudowa ułatwiająca montaż w dogodnym miejscu



### DANE TECHNICZNE

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Liczba obsługiwanych pilotów       | 248                              |
| Napięcie zasilania (±15%)          | 12 V DC                          |
| Wymiary obudowy                    | 24 x 110 x 27 mm                 |
| Zakres temperatur pracy            | -10 °C...+55 °C                  |
| Pobór prądu w stanie gotowości     | 24 mA                            |
| Maksymalny pobór prądu             | 29 mA                            |
| Masa                               | 30 g                             |
| Maksymalna wilgotność              | 93±3%                            |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5    | II                               |
| Obsługiwane piloty                 | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Pasma częstotliwości pracy pilotów | 433,05 ÷ 434,79 MHz              |